



# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## LS AY VAL -CSW/P4/50/P

Connectors for RGB LED Strips | Connettori per strisce LED RGB



### Arearie di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

### Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**

Tensione nominale	24 V
Corrente nominale	3000 mA

**DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	102,0 mm
Lunghezza del cavo	50 mm
Larghezza	17,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	17.0 mm
Altezza	7,0 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	7.0 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0,5 mm <sup>2</sup>
Peso prodotto	12,00 g

**COLORI E MATERIALI**

Colore del prodotto	Trasparente/Nero
---------------------	------------------

**TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO**

Temperatura ambiente	-15...+50 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-15...+50 °C

**CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE**

Grado di protezione	IP65
---------------------	------

**DATI LOGISTICI**

Temperatura di stoccaggio	-20...+85 °C
---------------------------	--------------

**DOWNLOAD**

Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF	Dichiarazioni di conformità CE declaration LS AY VAL

**DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075407954	BORSA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075407961	Cartone di spedizione 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	1329.00 g	3.24 dm <sup>3</sup>

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075407978	Cartone di spedizione 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	14057.00 g	41.50 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.