



# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## SMART+ WIFI Motion Sensor White

SMART+ WIFI Motion Sensor | Sensore SMART+ per rilevare i movimenti con tecnologia WiFi



### Aree di applicazione

- Smart Home in interni ed esterni
- Ovunque il controllo e l'automazione intelligenti debbano essere implementati in sistemi domestici intelligenti compatibili

### Vantaggi del prodotto

- Facile controllo e automazione dei prodotti SMART+ WiFi compatibili in base ai movimenti rilevati
- Notifica del movimento rilevato
- Monitora la cronologia dei movimenti

### Caratteristiche del prodotto


- Compatibile con Amazon Alexa e Google Home
- Sensore di movimento PIR smart e wireless per il rilevamento del movimento fino a 5 metri
- Installazione semplice e flessibile con scelta tra nastro adesivo e viti
- Batteria ricaricabile e durata della batteria migliorata (8 mesi di funzionamento per carica con 10 rilevamenti al giorno)
- Opzionalmente il prodotto può essere alimentato con alimentazione stazionaria permanente tramite USB-C
- Protocollo di rete: WiFi (2,4 GHz)
- Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)
- Controlla il livello della batteria tramite l'APP SMART+ WiFi

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	5 V
Modalità di funzionamento	Battery

DIMENSIONI E PESO



Peso prodotto	47,2 g
Lunghezza	60,30 mm
Larghezza	60,30 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	60.30 mm
Altezza	20,50 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	20.50 mm

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Plastica

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-10...+50 °C
----------------------	--------------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Tecnologia LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Home

BATTERIA

Dimensioni della batteria	Others
---------------------------	--------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Classe di sicurezza	III
Grado di protezione	IP20

Apparecchiatura / Accessori





– Batteria ricaricabile integrata e ricarica facile tramite USB-C

- Installation kit included
- Cavo di ricarica USB-C non incluso
- Per il controllo tramite l'app SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)

## Consigli per la sicurezza

- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

## DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SMART+ WIFI MOTION SENSOR
	Dichiarazioni di conformità	SMART WIFI MOTION SENSOR
	Dichiarazioni di conformità UKCA	SMART WIFI MOTION SENSOR
	EU Data Act	SMART WiFi Sensors

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854333088	Astuccio 1	31 mm x 78 mm x 149 mm	64.00 g	0.36 dm <sup>3</sup>
4099854333095	Cartone di spedizione 8	166 mm x 134 mm x 165 mm	609.00 g	3.67 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su [www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq](http://www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq)

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.