

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART+ BT Table Lantern Solar RGB + W

Smart+ Solar Table Lantern Multicolor | Outdoor Smart Solar Table Lantern



Toepassingsgebieden

- Tuinen
- Patio's, balkons
- Algemene verlichting

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Kleurrijke tuinverlichting met slimme en intelligente besturingsopties
- Geïntegreerde Powerbank
- Materialen van hoge kwaliteit
- Oplaadbaar via USB voor mobiel gebruik (USB Type-C, volledig opgeladen in 5 uur)

Productkenmerken

- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- LED buitenarmatuur voor werking op zonne-energie
- RGB-kleursturing, circa 16 miljoen kleuropties instelbaar
- Dimbaar
- Kleurtemperatuur: 3.000 K (warm wit)
- Netwerkprotocol: Bluetooth
- IP-klasse: IP44
- Batterij wordt opgeladen via zonnepaneel



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	3,0 W
Nominale spanning	3,7 V
Nominale stroom	710,000 mA
Veiligheidsklasse	III

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	200 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	350 lm
Lichtstroom efficiëntie	66 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White / RGB
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	200,00 mm
Hoogte	260,00 mm
Product gewicht	970,00 g



SMART OUTD BT TABLE
LANTERN SOL RGBTW

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Aluminum Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type bescherming	IP44
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Buiten
Instelbaar	Nee
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Aantal schakelcycli	12500

BATTERIJ

Type batterij	Lithium-ion
Batterijformaat	18650
Aantal inbegrepen batterijen	1
Nominale spanning van batterij:	3.7 V
Nominale capaciteit batterij	2200 mAh
Oplaadtijd batterij	8 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Zet de instellingen terug op de standaardwaarden door het product drie seconden aan en drie seconden uit te zetten en dit vijf keer te herhalen.
-------------------	--

Technische uitrusting

- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

Veiligheidsadvies

- Als het batterijcompartiment (indien van toepassing) niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Vermijd: Maximale omgevingstemperatuur: +35 °C. Vervanging van een batterij met een onjuist type dat de beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijtypen). Hoogte tijdens gebruik: 2000 m. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan resulteren in een explosie.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	SMART+ TABLE SOLAR
	Juridische informatie	Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT
	Conformiteitsverklaringen	SMART OUTD BT
	Conformiteitsverklaringen UKCA	SMART OUTD AND WIFI DECOR
	EU Data Act	SMART Bluetooth Mesh Lighting Products

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075763784	Vouwdoos 1	212 mm x 212 mm x 272 mm	1179.00 g	12.22 dm ³
4058075763791	Verzenddoos 4	440 mm x 440 mm x 300 mm	5726.00 g	58.08 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

- Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.